

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bariera-podczerwieni-an900-15-1-wiazka-p-199646.html>



BARIERA PODCZERWIENI AN900-15 1 WIĄZKA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 67,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | AN900-15 |
| Kod EAN | 5902887023477 |

Opis produktu

Systemy alarmowe oparte na czujkach podczerwieni pasywnej, wychwytyują intruza, który już wtargnął do pomieszczenia. System oparty na barierach podczerwieni ma za zadanie wywołać alarm, gdy intruz dopiero zamierza wtargnąć do pomieszczenia, a znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu.

Kurтины podczerwieni znajdują także zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, płotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzeach kurтины podczerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego odgrózenia widza od cennych eksponatów.

Podczas stałego przerywania wiązki (umieszczając przeszkodę pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem) bariera nie powraca do swojego stanu pierwotnego. Takie zachowanie bariery jest ważne w przypadku sterowania bramami wjazdowymi, szlabanami, itp.

| | |
|---------------------------------|---|
| Ilość wiązek: | 1 |
| Sposób detekcji: | naruszenie ciągłości 1 wiązki |
| Zasięg na zewnątrz pomieszczeń: | 3 ... 15 m |
| Zasięg wewnątrz pomieszczeń: | 3 ... 20 m |
| Charakterystyka strumienia: | 940 nm - Zmodulowany strumień podczerwieni |
| Czas trwania alarmu: | ≥ 0.1 s |
| Styk antysabotażowy: | ■ |
| Zakres regulacji kątów: | ■ |
| Montaż: | na ścianie lub słupku |
| Zasilanie: | 9 V ... 16 V DC / AC - wybierane przełącznikiem |
| Pobór prądu: | 20 mA - Nadajnik , 18 mA - Odbiornik |
| Wyjście alarmowe: | Przełącznikowe (AC/DC 36V maks. 1A) |
| Klasa szczelności: | IP66 |

| | |
|--|------------------------------|
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -25 °C ... 55 °C / max. 95 % |
| Wymiary nadajnika lub odbiornika: | 49 x 76 x 22 mm |
| Waga nadajnika i odbiornika: | 0.036 kg |
| Gwarancja: | 2 lata |