

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-z-kamera-apcam-200-be-wave-satel-p-173413.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR Z KAMERĄ APCAM-200 BE WAVE SATEL

Cena	<b>764,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>APCAM-200</b>
Kod EAN	<b>5905033336933</b>

### Opis produktu

Bezprzewodowa czujka PIR z kamerą i oświetlaczem podczerwieni Kamera umożliwia weryfikację wideo wywołanych zdarzeń alarmowych Przeglądając obrazy w czasie rzeczywistym można szybko i dokładnie reagować na rzeczywiste zdarzenia alarmowe

APCAM-200 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE Czujka APCAM-200 przesyła informacje o wystąpieniu alarmu do kontrolera systemu BE WAVE, oprócz tego przy wykorzystaniu dodatkowego kanału transmisji w paśmie częstotliwości 868 MHz wysyłane są 3 zdjęcia z kamery do weryfikacji alarmu

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia

**UWAGA!** Obszar widzenia kamery nie obejmuje całego obszaru detekcji czujki

Współpraca:	System BE WAVE
Pasma częstotliwości:	868.0 ... 868.6 MHz ( ABAX2 )
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1100 m
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do aplikacji mobilnej BE WAVE (z kontrolera), LED
Styk antysabotażowy:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Współpraca z kontrolerami serii Smart-Hub : aplikacja <a href="#">BE WAVE</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">BE WAVE</a> na iOS
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Niezależny kanał radiowy do odbioru zdjęć Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C Możliwość włączenia / wyłączenia kontroli strefy podejścia Nadzór układu detekcji ruchu
	Czujka cyfrowa :

Darmowa

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kąt detekcji : 90 °</li> <li>- Zasięg czujnika : 15 x 24 m</li> <li>- Detekcja ruchu : 0.3 ... 3 m/s</li> <li>- Kompensacja temperatury</li> </ul> <p>Wbudowana kamera CMOS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kąt widzenia kamery : 65 °</li> <li>- Obsługiwane rozdzielczości : 640 x 480 px</li> <li>- Format zapisu zdjęć : JPEG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryb dzień/noc</li> <li>- Oświetlacz IR</li> </ul> </li> <li>- zdjęcia : 3 (alarm), na żądanie użytkownika</li> </ul> <p>Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia kontrola stanu baterii Alarm niskiego poziomu baterii Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Montaż do ściany : 2 ... 2.4 m Tworzywo sztuczne</p>
Obudowa:	
Kolor:	Biały
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Zasilanie:	1 x CR123A 3 V (w zestawie)
Pobór prądu:	5 ... 12 V DC (terminal) 16 mA 90 µA (tryb czuwania)
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	62 x 137 x 43 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata