

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujka-ruchu-or-cr-261-ac-230v-do-montazu-w-puszce-elektrycznej-p-197084.html>



CZUJKA RUCHU OR-CR-261 AC 230V DO MONTAŻU W PUSZCE ELEKTRYCZNEJ

Cena	64,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	OR-CR-261
Kod EAN	5900378654742

Opis produktu

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu w puszcze elektrycznej Ø60mm Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 160 stopni Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby

Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzenia Jeśli w określonym (zadany przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	160 °
Zasięg:	max. 9 m
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	1 ... 1.8 m (montaż na ścianie)
Czas sygnalizacji naruszenia:	10 s ... 7 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	300 W
Odporność na zwierzęta:	■
Pobór mocy:	0.5 W
Kolor:	Biały
Montaż:	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów, średnica puszek : Ø 60 mm
Wybrane cechy:	IP20 Współpraca z oświetleniem LED - 150 W (max)
Waga:	0.08 kg
Zasilanie:	220 V ... 240 V AC @ 50Hz
Wymiary:	86 x 86 x 42 mm

Producent / Marka:	ORNO
Gwarancja:	2 lata