

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-uniwiersalny-ut-33b-uni-t-p-196863.html>



## MIERNIK UNIWERSALNY UT-33B+ UNI-T

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>60,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>UT-33B+</b>       |
| Kod EAN          | <b>6935750533161</b> |

### Opis produktu

UT-33B+ jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji. Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomiar napięcia DC:                       | 200 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 mV ,<br>2000 mV $\pm$ (0.5% + 2) @ 1 mV ,<br>20 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 10 mV ,<br>200 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 100 mV ,<br>600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 1 V                                                                                                                           |
| Pomiar napięcia AC:                       | 200 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 100 mV ,<br>600 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 1 V                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pomiar prądu DC:                          | 200 $\mu$ A $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 $\mu$ A ,<br>200 mA $\pm$ (1% + 2) @ 100 $\mu$ A ,<br>10 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 10 mA                                                                                                                                                                                      |
| Pomiar prądu AC:                          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pomiar rezystancji:                       | 200 $\Omega$ $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 $\Omega$ ,<br>2 k $\Omega$ $\pm$ (0.8% + 2) @ 1 $\Omega$ ,<br>20 k $\Omega$ $\pm$ (0.8% + 2) @ 10 $\Omega$ ,<br>200 k $\Omega$ $\pm$ (0.8% + 2) @ 100 $\Omega$ ,<br>20 M $\Omega$ $\pm$ (1.2% + 3) @ 10 k $\Omega$ ,<br>200 M $\Omega$ $\pm$ (5% + 10) @ 100 k $\Omega$ |
| Pomiar pojemności:                        | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pomiar indukcyjności:                     | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pomiar częstotliwości:                    | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pomiar temperatury:                       | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hFE:                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Test diody:                               | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                    |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sygnalizacja ciągłości obwodu:     |                                                                                                                            |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: |                                                                                                                            |
| RS-232:                            |                                                                                                                            |
| Wybrane cechy:                     | Pomiar stopnia rozładowania baterii: 12V, 9V, 1.5V<br>Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem<br>Zamrożenie ostatniego wskazania<br>Alarm niskiego poziomu baterii<br>Estetyczne i solidne wykonanie |
| Zasilanie:                         | 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie                                                                                                                                                                  |
| Waga:                              | 0.26 kg                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary:                           | 134 x 77 x 47 mm                                                                                                                                                                                             |
| Producent / Marka:                 | UNI-T                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja:                         | 2 lata                                                                                                                                                                                                       |