

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wzmacniacz-antenowy-ai-133-alcad-p-194347.html>



WZMACNIACZ ANTENOWY AI-133 ALCAD

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 118,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | AI-133 |
| Kod EAN | 8425988904577 |

Opis produktu

Wzmacniacz AI-133 stosowany jest jako wzmacniacz abonencki w celu rozproszania sygnału z telewizji kablowej lub instalacji zbiorczej do kilku odbiorników

Ze względu na brak luk w paśmie pracy, wzmacniacz może być wykorzystywany w każdej sieci kablowej. Może być także stosowany do rozproszania sygnałów z instalacji zbiorczej. Regulacja wzmocnienia połączona jest z korekcją charakterystyki tłumienia kabla.

Wzmacniacz posiada pasywny kanał zwrotny KZ 0 - 65 MHz, co pozwala na podłączenie do niego modemu kablowego. Możliwe jest użycie go w instalacjach wykorzystujących przewodowe przedłużacze pilota np. Power Link.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zakres częstotliwości: | 86 MHz ... 862 MHz 5 MHz ... 65 MHz Kanał zwrotny |
| Liczba wejść/wyjść: | 1 / 1 + 1 (1 x test: -15dB) |
| Impedancja wejściowa / wyjściowa: | 75 Ω |
| Typ złącz: | "F" |
| Wzmocnienie : | 24 dB ± 1 dB , -2.5 dB ± 0.5 dB Kanał zwrotny |
| Regulacja wzmocnienia: | 18 / 13 dB |
| Współczynnik szumów: | 6 dB ± 1 dB |
| IMA3 60dB: | 110 dBμV |
| Tłumienie niedopasowania: | > 10 dB |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Pobór mocy: | 5.5 VA |
| Producent / Marka: | ALCAD |
| Gwarancja: | 2 lata |