

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujnik-ruchu-pir-maclean-sufitowy-do-zabudowy-1200w-zasieg-6m-mce20-p-110002.html>



Czujnik ruchu PIR Maclean, sufitowy do zabudowy, 1200W, zasięg 6m, MCE20

Cena	23,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	34400
Kod EAN	5903292801865

Opis produktu

Wysokiej jakości sensor ruchu i zmierzchu sufitowy do zabudowy.

Dzięki naszemu czujnikowi zaoszczędzisz na rachunkach za prąd, ponieważ oświetlenie będzie się załączać tylko wtedy kiedy to potrzebne! Kąt wykrywania: 360° !!!

Nowa generacja - czujnik podczerwieni posiada wysoką stabilność, ładny i praktyczny wygląd, szeroki zakres napięć roboczych, łatwy montaż i szeroki zakres detekcji. Automatycznie wykrywa dzień i światło w nocy. Zastosowana technologia SMT, zgodna z europejskimi standardami. Przeznaczony jest do automatycznego sterowania oświetleniem w domach, hotelach, biurach, klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, toaletach itp.

Specyfikacja- Napięcie pracy: 220-240V AC / 50 Hz

- Kąt wykrywania: 360°
- Regulacja czułości oświetlenia: 3-2000 LUX
- Zakres detekcji: max. 6 m (
- Szybkość detekcji ruchu: 0,6 ~ 1,5 m/s
- Maksymalne obciążenie: 1200W (300W obciążenie indukcyjne)
- Temperatura pracy: -20 ~ +40 °C
- Wilgotność pracy:
- Wysokość montażu: 2,2m ~ 4,0 m
- Stopień ochrony: IP20
- Czujnik bezproblemowo współpracuje z żarówkami LED

Regulacja czasu świecenia:

- 10sek ± 3s (min.)
- 7min ± 2min (max)

Zużycie prądu:

- 0.45W (tryb pracy)
- 0.1W (tryb uśpienia)

Wymiary:

- Średnica otworu montażowego: 60mm
- Średnica osłony obiektywu: 75mm
- Głębokość: 58mm

Zestaw zawiera- Czujnik ruchu pir sufitowy do zabudowy Maclean Energy MCE20 1200W zasięg 6m

- Oryginalne opakowanie
- Instrukcja obsługi PL
- Dowód zakupu

Czujnik ruchu i zmierzchu MCE20

Czujnik ruchu montowany jako wpust do sufitów podwieszanych (tak jak np. oczka halogenowe). Wykonany z tworzywa sztucznego. Promień wykrywania ruchu to max 6m, przy kącie widzenia czujnika 360°. Czujnik posiada możliwość regulacji czasu świecenia oraz możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje.

W zestawie kompletna instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 2 lata.

Cechy- Zasięg wykrywania ruchu: promień max 6m

- Maksymalne obciążenie: 1200W
- Napięcie: 230V
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący: 360°
- Możliwość regulacji czasu świecenia: od 10s do 7min
- Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- Klasa ochronności: IP20