

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-cegowy-ut-202a-uni-t-p-196772.html>



MIERNIK CĘGOWY UT-202A+ UNI-T







Cena	109,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-202A+
Kod EAN	6935750520277

Opis produktu

UT-202A+ jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, częstotliwości, rezystancji oraz pojemności. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.

Pomiar napięcia DC:	600 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.5% + 2) @ 0.001 V , 60 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V ± (1% + 5) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 5) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 5) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	■
Pomiar prądu AC:	6 A ± (4% + 10) @ 0.001 , 60 A ± (2% + 10) @ 0.01 A , 600 A ± (2% + 10) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (1% + 2) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (2% + 5) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (0.8% + 2) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	6 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF , 60 nF ± (4% + 10) @ 0.01 nF , 600 nF ± (4% + 10) @ 0.1 nF , 6 μF ± (4% + 5) @ 0.001 μF , 60 μF ± (4% + 5) @ 0.01 μF , 600 μF ± (4% + 5) @ 0.1 μF , 6 mF ± (10%) @ 0.001 mF , 60 mF ± (10%) @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	■
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 10 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 0.01 MHz

	0.1 % 99.9 % ± (3% + 5)
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	<p>True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, REL - tryb pomiaru względnego, Zapis wartości MAX / MIN, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Wbudowana latarka, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Wskaźnik niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie,</p> <p>W komplecie znajduje się praktyczne etui 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie</p>
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	216 x 71 x 35 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata