

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-131b-uni-t-p-196756.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-131B UNI-T

Cena	71,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-131B
Kod EAN	6935750513262

Opis produktu

UT-131B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, diod. Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii.

Pomiar napięcia DC:	200 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV $\pm$ (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 200 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V , 250 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.1 V , 250 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μ A $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 μ A , 200 mA $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 mA , 10 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	✖
Pomiar rezystancji:	200 Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 Ω , 2 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 1 Ω , 20 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 10 Ω , 200 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 100 Ω , 20 M Ω $\pm$ (1.2% + 3) @ 10 k Ω
Pomiar pojemności:	✖
Pomiar indukcyjności:	✖
Pomiar częstotliwości:	✖
Pomiar temperatury:	✖
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✖
hFE:	✖
Test diody:	✔
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	

	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Pomiar stopnia rozładowania baterii: 12V, 9V, 1.5V Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Hold - zatrzymanie wskazania miernika Wskaźnik niskiego poziomu baterii Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	134 x 77 x 47 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata