

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/repeater-vhd-15-wzmacniacz-sygnału-ahd-hd-cvi-hd-tvi-delta-p-199602.html>



REPEATER VHD-15 WZMACNIACZ SYGNAŁU AHD, HD-CVI, HD-TVI DELTA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 242,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | VHD-15 |
| Kod EAN | 5902887015540 |

Opis produktu

Repeater VHD-15 przeznaczony jest do wzmocnienia sygnału wideo przesyłanego skrętką komputerową lub kablem koncentrycznym, umożliwiając przesył analogowego sygnału wideo wysokiej rozdzielczości (AHD, HD-CVI, HD-TVI) na większą odległość

Pojedynczy regenerator umożliwi korekcję tłumienia ok. 150 m skrętki oraz ok. 300 m - 500 m kabla koncentrycznego (zależnie od rodzaju użytego kabla) Zastosowanie jednego regeneratora zapewni dobrą jakość obrazu dla skrętki przy odległości do 300 m. Przy odległości do 450 m konieczne jest zastosowanie dwóch regeneratorów a przy 600 m trzech Dla kabla koncentrycznego, zależnie od rodzaju, odległości te będą odpowiednio większe

| | |
|------------------------------------|---|
| Standard: | AHD - 5 Mpx, 12 kl/s, HD-CVI - 1080p, 25 kl/s, HD-TVI - 5 Mpx, 12 kl/s, CVBS - PAL / NTSC Aktywne |
| Rodzaj urządzenia: | |
| Zdolność regeneracji sygnału: | 150 m - Skrętka komputerowa , 300 m - RG59 , 500 m - Triset113 |
| Wzmocnienie : | 4.43 MHz @ 6.82 dB 11 MHz @ 11.57 dB 21 MHz @ 17.07 dB 38 MHz @ 24.17 dB 42 MHz @ 25.23 dB 67.5 MHz @ 21.83 dB |
| Zasilanie: | 8 V ... 24 V DC (brak zasilacza w zestawie) Możliwość zasilania zdalnego poprzez niewykorzystane pary skrętki komputerowej |
| Pobór prądu: | |
| Impedancja złącza koncentrycznego: | 75 Ω |
| Impedancja złącza symetrycznego: | 100 Ω |
| Liczba wejść: | 1 |
| Liczba wyjść: | 1 |
| Typ złącza koncentrycznego: | Gniazdo BNC |
| Typ złącza symetrycznego: | listwa zaciskowa |

| | |
|--------------------|------------------|
| Waga: | 0.080 kg |
| Wymiary: | 103 x 62 x 29 mm |
| Producent / Marka: | DELTA |
| Gwarancja: | 3 lata |