

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/sterownik-radiowy-rk-4k-satel-p-196972.html>

## STEROWNIK RADIOWY RK-4K SATEL




Cena	<b>242,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>RK-4K</b>
Kod EAN	<b>5905033333932</b>

### Opis produktu

Sterownik radiowy RK-4K umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy pomocy nadajników radiowych (pilotów) Sterownik może współpracować maksymalnie z 1024 pilotami Sterownik obsługuje wyłącznie piloty produkowane przez firmę SATEL Współpracę sterownika z systemami alarmowymi ułatwiają wejścia informujące o stanie systemu Dzięki nim możliwe jest łatwe zorganizowanie sygnalizacji załączenia/wyłączenia czuwania oraz kasowania alarmu

Konstrukcja oparta jest o podzespoły firmy Microchip Technology Inc KEELOQ® Zapewnia to zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i odporność na przypadkowe sygnały sterujące, pochodzące z innych urządzeń

Zasięg działania w terenie otwartym:	do 350 m
Liczba wejść sterowanych:	4
Tryby pracy przekaźników:	Bistabilny, monostabilny, impulsowy
Zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym:	1 ... 3600 s
Zakres częstotliwości:	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Dynamicznie zmieniany kod w technologii KEELOQ:	
Napięcie zasilania:	12 V ... 24 V DC $\pm$ 10 % 24 V AC $\pm$ 10 %
Pobór prądu (min. / maks.):	około 18 mA / około 58 mA
Obciążalność styków przekaźnika:	1 A @ 24 V DC / AC
Obciążalność wyjścia LV (OC):	50 mA
Obciążalność wyjścia SS (OC):	500 mA
Wybrane funkcje:	4 niezależne, programowalne kanały Obsługa do 1024 pilotów sygnalizacja niskiego napięcia baterii w pilocie potwierdzanie załączenia/wyłączenia, czuwania/skasowania alarmu
Zakres temperatur pracy odbiornika:	Port RS-232 -10 ... 50 °C
Zakres temperatur pracy nadajnika (pilota):	-20 ... 55 °C
Wymiary:	72 x 118 x 24 mm
Waga:	0.09 kg

Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata